



5701

MONITOR B/W CON CORNETTA SERIE BRAVO



Monitor BRAVO versione cornetta con schermo B/N 4', colore bianco lucido, con calotta inferiore colore argento. È dotato di serie di pulsanti apriorita e due pulsanti per funzioni varie, led di segnalazione, regolazione luminosità, regolazione contrasto, regolazione del volume di chiamata a slitta. La funzione Privacy, che consente di escludere temporaneamente la chiamata videocitfonica, è di serie e si ottiene con il posizionamento a zero del volume di chiamata. Può essere trasformato nella versione da tavolo con l'art. 5712. Dimensioni: 212x225x55 mm.

**5701****MONITOR B/W CON CORNETTA SERIE BRAVO****DATI GENERALI**

Altezza (mm)	225
Larghezza (mm)	212
Profondità (mm)	55

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Assorbimento massimo (W)	600
--------------------------	-----

CARATTERISTICHE HARDWARE

Numero pulsanti addizionali (n°)	4
Pulsanti totali (n°)	7

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

Temperatura di funzionamento (°C)	-5 ÷ 40
-----------------------------------	---------

**5701****MONITOR B/W CON CORNETTA SERIE BRAVO****ACCESSORI****5734****ACCESSORIO 2 PULSANTI E 2 LED SUPPLEMENTARI MONITOR BRAVO**

Scheda 2 pulsanti supplementari (N/O o per servizi digitali) e 2 led supplementari corredata di viti. Può essere inserita all'interno di tutti i monitor serie BRAVO in maniera rapida e veloce senza necessità di aprire il monitor.

**5733****ACCESSORIO 4 PULSANTI SUPPLEMENTARI MONITOR BRAVO**

Scheda con 4 pulsanti supplementari (N/O o per servizi digitali) corredata di viti. Può essere inserita all'interno di tutti i monitor serie BRAVO in maniera rapida e veloce senza necessità di aprire il monitor.

**5714C****STAFFA SISTEMA SIMPLEBUSTOP PER MONITOR BRAVO E GENIUS**

Staffa per sistema digitale Simplebus 2 necessaria per completare il monitor Bravo versione cornetta. La staffa è completa del segreto di conversazione. I pulsanti di serie sul monitor assumono la funzione di pulsante apriporta, pulsante chiamata centralino (settabile in alternativa come comando attuatore art. 1256) o libero (C/N.O) e pulsante accensione interna o richiesta video. Gestisce di serie la chiamata fuori porta e la ripetizione di chiamata. Completa di DIP SWITCH a 8 posizioni per la programmazione del codice utente. L'aggiunta della scheda pulsanti art. 5733 consente di disporre di 4 pulsanti supplementari. Consente l'invio della segnalazione di allarme verso il centralino di portineria, la chiamata distinta a centralino principale, centralino secondario e citofono guardiano. Consente l'intercomunicante diretto tra utenti senza l'ausilio di interfaccia o di centralino di portineria e l'utilizzo di più attuatori relè, la programmazione dei pulsanti non necessita di programmatori dedicati. Corredata del morsetto di derivazione art. 1214/2C.



5701

MONITOR B/W CON CORNETTA SERIE BRAVO

ACCESSORI



5712

BASE DA TAVOLO CON BORCHIA PER MONITOR BRAVO

Consente la trasformazione da tavolo di tutti i monitor Bravo sia versione B/N che in versione a colori. Completa di 2 m. di cavo e di borchia per il collegamento. Dimensioni: 173x186.5x174 mm.



1214KC

MORSETTO DI DERIVAZIONE PER KIT A COLORI

Morsetto necessario in caso di espansione dell'impianto con citofono aggiuntivo.



1214/2C

MORSETTO DI DERIVAZIONE. S2

Morsetto di derivazione di linea. Il morsetto è da collegare sul montante per derivarsi verso staffe o citofoni.