



Amplificatore da consolle **PP4060V**, completo di mixer e amplificatore di potenza da 60 W.

Sezione preamplificatore con 5 ingressi mixer e 1 ingresso prioritario.

Ingresso 1 per microfono:

- priorità automatica su ingressi 2,3,4,5
- connettori tipo presa XLR oppure DIN a 5 pin, tipo bilanciati
- alimentazione Phantom selezionabile internamente
- selettore a slitta per attivazione del segnale di preavviso tipo DIN-DON

Ingresso 2 per microfono:

- connettori tipo XLR e Jack 3 pin da 6,3mm, tipo bilanciati
- alimentazione Phantom selezionabile internamente

Ingresso 3:

- per microfono o Aux selezionabile

- connettori tipo XLR e Jack 3 pin da 6,3mm, tipo sbilanciati in Aux e bilanciati in Mic
- alimentazione Phantom per Mic selezionabile internamente

Ingressi Aux 1 e 2 per sorgenti sonore:

- tipo aux
- connettori tipo RCA

Ingresso telefonico-allarme:

- priorità automatica su tutti gli ingressi
- connettore a 3 vie a vite tipo bilanciato con trasformatore audio di isolamento
- completo di regolatore di sensibilità

Altre caratteristiche:

- Controllo di volume generale
- Sezione controllo toni bassi +/- 10 dB, alti +/- 10 dB
- Uscita segnale tipo Tape-Rec con 2 connettori tipo RCA
- Uscita segnale Pre Out connettore RCA, ingresso Ampli IN connettore RCA, dotato di ponte out-in
- Uscite di potenza per diffusori acustici : 100V, 70V, 25V, 8 ohm
- Sensibilità ingressi: Mic 1 e 2 , 1 mV. Mic 3, 1mV commutabile in Aux 200mV
- Aux 1 e 2, 200 mV, Tel/Allarm regolabile da 100 mV a 1 V
- Risposta in frequenza: Mic e Aux da 60 Hz a 15 KHz +/- 3 dB
- Tel/Allarme da 100 Hz a 15 KHz +/- 3 dB
- Potenza nominale 60 W, massima 90 W
- Potenza assorbita 170 W

Alimentazione: 230 Vac o 115 Vac selezionabile con deviatore a slitta, fusibile di protezione su supporto a cassetto oppure alimentazione a 24 Vdc

Colore frontale e contenitore nero

Dimensioni: H 88 x L 430 x P 260 mm

Peso: 8,6 kg