



Amplificatore con mixer e sorgenti sonore incorporate **PSR4120V** con lettore mp3 USB, Card, sintonizzatore Radio FM.
Regolatori di volume per 6 zone.

Sorgenti sonore incorporate controllabili da telecomando, volume, selezione USB-FM, cambio-stazioni radio, cambio-brani su MP3.

Ingressi per fonti esterne:

- 1 Microfono prioritario
- 2+2 microfoni
- 3 linea AUX

Altre caratteristiche:

- Uscite segnale: 1 linea aux
- **6 uscite di potenza linea altoparlanti 100 V**, 6 zone a volume regolabili, con 6 led di segnalazione audio
- 1 uscita di potenza per altoparlanti 4-16 ohm

- Funzione priorità, ingresso mic. 1, con mute regolabile
- Controllo di toni Bassi ed Alti
- Segnale incorporato Chime di preavviso a pulsante
- Risposta in frequenza: 80 Hz a 16 kHz +/- 3 dB
- Indicazione a led con 5 livelli del segnale audio di potenza in uscita
- Circuito elettronico di protezione dell'uscita.
- **Potenza nominale 120 W, potenza assorbita 250 W**

Alimentazione 230 Vac o 110 Vac (Selezionabile con deviatore a slitta; fusibile di protezione su supporto a cassetto)

Colore frontale e contenitore: Nero

Dimensioni: H 88 x L 418 x P 338 mm

Peso: 14 kg

DISEGNO TECNICO

