



Centrale tipo 'Slim line' a 5 ingressi **RD511** per la sonorizzazione Hi-Fi di 2 zone, completa di alimentatore stabilizzato da 6,5 A.

La centrale dispone di mixer a 4 ingressi e 2 uscite ed è in grado di fornire, per ogni uscita, un segnale per il pilotaggio di amplificatori di potenza e un segnale tipo standard 12 Vpp per diffusori attivi oppure un segnale amplificato da 5 W rms su 8 ohm.

Il frontale include regolazioni mixer d'ingressi, toni alti e bassi, 1 volume indipendente per ogni zona.

Caratteristiche:

- 2 ingressi tipo AUX (CD, HDD, TUNER, Lettori MP3, MINI, PC, SAT, ecc), sensibilità da 500 mVrms, connettori pin RCA
- 1 ingresso tipo AUX (CD, HDD, TUNER, Lettori MP3, MINI, PC, SAT, ecc), sensibilità da 500 mVrms, connettore tipo Jack 3,5mm stereo
- 1 ingresso microfonico con alimentazione "Phantom" selezionabile
- 1 ingresso attivo prioritario con sensibilità 12 Vpp (MC1501, MCZ501, MCZ505, ecc), per messaggi microfonici generali o selettivi sulle 2 zone
- 3 tipi di uscite per ciascuna zona: segnale audio 1 V rms, segnale standard 12Vpp

oppure amplificato da 5 W su 8 ohm

- Regolazioni mixer d'ingresso sorgenti, toni alti, toni bassi e 2 volumi d'uscita separati
- Alimentatore interno stabilizzato, a basso rumore, con protezione elettronica, 24 Vdc 6,5 A (idoneo all'alimentazione di 20 diffusori amplificati tipo 508/530-10, 50 tipo 503, 10 tipo 530-20 oppure 7 tipo 530-30)

Installabile su mobili a norma rack 19" (*con apposito accessorio*); ingombro 1 unità.

Alimentazione: 110÷230 Vac, 50÷60 Hz

Colore: Nero

Dimensioni: A 44 x L 427 x P 325

Peso: 4 kg