



**RF4KEY**

**RADIOCOMANDO 4 TASTI**



RF4KEY è un radiocomando bidirezionale ad alte prestazioni completamente configurabile. Esso consente la visualizzazione dello stato impianto e del feedback relativo ai comandi inoltrati alla centrale. RF4KEY ha una eccellente portata radio ed è dotato di una funzione di blocco tasti.

**AWARDS**



**RF4KEY**

**RADIOCOMANDO 4 TASTI**

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Tecnologia wireless	Protocollo bidirezionale
Banda frequenze radio (MHz)	868.05 ÷ 869.95
N° tasti	4, configurabili
Modulazione	GFSK
Portata TX (metri in campo aperto) (m)	600
Funzione blocco tasti	Sì
Normative EN	Immunità EMC EN50130-4
Led	Bicolore rosso/verde
Espansioni o Centrali compatibili	RF10VEDO (VEDO), RF32VEDO (VEDO), HUB32LCD (SECUR HUB)
Tipo di centrale	VEDO / SECURHUB
Scheda radio per centrali Vedo	RF10VEDO/ RF32VEDO

**CARATTERISTICHE HARDWARE**

Tipo materiali di rivestimento	Plastico
Colore del prodotto	Nero
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 50
Altezza (mm)	66
Larghezza (mm)	35
Profondità (mm)	12

**CARATTERISTICHE ELETTRICHE**

Soglia di bassa tensione (V)	2,6
------------------------------	-----

**BATTERIE**

Tipo batteria	1 x CR2450
Batteria inclusa	Sì
Controllo livello batteria	Sì