

Pack allarme radio 2 zone

Pack Tyxal+ Access • Cod.6410186



— Ditelo ai vostri clienti

- Possibilità di scegliere tra il rilevamento di movimento standard o selettivo animali
- Dissuasione degli intrusi grazie alla potenza sonora della sirena
- Possibilità di far evolvere l'impianto per comandare l'allarme dallo smartphone grazie all'app

— Funzioni

- Protezione da 1 a 2 zone indipendenti
- Gestione fino a 32 periferiche radio (sensori, comandi, ecc...) eccetto Tydom 2.0 e DMBV Tyxal+ non compatibili
- Configurazione intuitiva e informazioni dell'insieme del sistema d'allarme attraverso la tastiera touch
- Rilevamento infrarossi compatibile con la presenza di animali con lente rimovibile
- Rilevamento di apertura per porte o finestre
- Soluzione compatibile con il web server smart Delta Dore per la gestione da remotodell'impianto

+ Installatore

- Ideale per mettere in sicurezza un appartamento o un'abitazione indipendente
- Pack preconfigurato in fabbrica per una facile installazione
- Possibilità di comandare degli automatismi (cancello, porta del garage..) con il telecomando porta-chiavi



Caratteristiche tecniche

Centrale d'allarme CS 2000 Tyxal+ (x1)

Dimensioni	A:269 L:176 P:60 mm	Indice IP	40
Modalità di posa	da avvitare	Autoprotezione	dall'apertura in caso di rimozione forzata
Potenza acustica della sirena integrata (dB)	109 dBA (+/-2 dB)	Tipo di tonalità della sirena integrata	intrusione incendio tecnico campanello pericolo

Tipo di alimentazione	batteria	Tecnologia di comunicazione	X3D
------------------------------	----------	------------------------------------	-----

Sensore di apertura DO BL Tyxal+ (x1)

Dimensioni	A:98 L:21 P:25 mm	Indice IP	30
Modalità di posa	da avvitare	Autoprotezione	all'apertura in caso di rimozione forzata
Tipo di alimentazione	batteria	Tecnologia di comunicazione	X3D

Rilevatore movimento DMB Tyxal+ (x1)

Dimensioni	A:68 L:77 P:45 mm	Indice IP	30
Modalità di posa	da avvitare	Autoprotezione	all'apertura in caso di rimozione forzata
Portata del rilevamento (giorno) (m)	da 0,5 a 12 m con lente standardda 2 a 10 m con lente di immunità animali	Angolo d'osservazione orizzontale (°)	90
Tipo di alimentazione	batteria	Tecnologia di comunicazione	X3D

Telecomando TL 2000 Tyxal+ (x2)

Dimensioni	A:42 L:65 P:8 mm	Indice IP	32
Autoprotezione	no	Tipo di alimentazione	batteria
Numero massimo di canali	2	Numero di ricevitori per canale (rete strutturata)	16
Tecnologia di comunicazione	X3D		

Tastiera CLT 8000 Tyxal+ (x1)

Dimensioni	A:89 L:168 P:28 mm	Indice IP	31
Modalità di posa	sporgente da avvitare	Autoprotezione	all'apertura in caso di rimozione forzata
Tipo di alimentazione	batteria	Tecnologia di comunicazione	X3D

Lente standard LS Tyxal+ (x1)

Dimensioni	A:64 L:62 P:1 mm	Indice IP	30
Modalità di posa	da agganciare		

Lente immunità agli animali LA Tyxal+ (x1)

Dimensioni	A:64 L:62 P:1 mm	Indice IP	30
Modalità di posa	da agganciare		

Ampliare l'installazione

- Tydom Home | Web server per Smart Home da ambiente - 6700116
- Tydom Pro | Web server per Smart Home per quadro elettrico - 6700117
- Tywell Pro | Web server modulare per la gestione bioclimatica degli oscuranti - 6702000