



Cartuccia fusibile, corsa rapida, 100 A, AC 690 V, DC 500 V, 200 kA, BS88, 37 x 94 mm, aR, BS

Tipo 100AMP 690V AC SEMI FUSE
Catalog No. 100FEE

Programma di fornitura

Assortimento			fusibile
Funzione di base			cartuccia fusibile
campo di validità			corsa rapida
Corrente nominale d'impiego	I	A	100
Tensione nominale d'impiego			AC 690 V DC 500 V
Grandezza			BS88
Grandezza			37 x 94 mm
Classe di funzionamento			aR
potere di apertura		kA	200
Utilizzo			protezione di sbarre collettive DC, motori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza e dispositivi di avviamento a bassa tensione
Standard/Approvazione			BS
Forma			terminali di collegamento laterali (doppio elemento)
Standard/Norme			BS88-4 IEC 60269-4
Accessori opzionali			fuse-holder BH-0122

Dati tecnici secondo ETIM 8.0

disgiuntori, fusibili, apparecchi per l'installazione in serie/su parete (EG000020) / Fusibile HRC (EC004556)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Fusibili / Fusibili (non classif.) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])			
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269			altri
tipo di corrente			AC/DC
tensione nominale AC		V	690
tensione di dimensionamento CC		V	500
Corrente Nominale		A	100
classe di funzionamento			altri
potere di interruzione		kA	200
codice cromatico			senza
esecuzione indicatore			senza
perdita di potenza alla corrente nominale		W	24
Fori di fissaggio			M8
passo dei collegamenti, da centro a centro		mm	71