

**RLD001T****Scheda combinatore telefonico GSM/GPRS**

La scheda combinatore telefonico GSM/GPRS può essere installata come complemento di un sistema d'allarme logisty.alma direttamente a bordo della centrale RLC001T, in quanto rafforza la protezione contro le intrusioni, consentendo segnalazioni a distanza.

Oltre alla trasmissione telefonica consente l'invio delle immagini a distanza tramite MMS.

L'invio della chiamata telefonica avviene grazie alla scheda SIM inserita al suo interno (non in dotazione).

**Caratteristiche tecniche RLD001T**

Trasmissione TwinBand® 434/868 MHz

Alimentazione della centrale-comunicatore con scheda comunicatore: 3 pile alcaline LR20 - 1,5 V (4,5 V - 14 Ah) e batteria ricaricabile Li-Ion RXU03X o adattatore di rete RXU13X e RXU03X (3,7 V 1,3 Ah). 36 ore d'autonomia secondo le funzioni utilizzate

Modo di trasmissione:

- Rete GSM: protocollo, vocale e/o SMS verso un privato / contact ID verso un centro di telesorveglianza
- Rete GPRS: protocollo ViewCom IP che permette l'invio dell'allarme e del filmato d'allarme verso un centro di telesorveglianza

Trasmissioni

- 3 cicli di chiamata a 2 o 3 numeri di telefono o ad indirizzi IP
- fino a 5 tentativi di chiamata per numero in assenza di conferma
- fino a 8 numeri di telefono o indirizzi IP programmabili in caso d'allarme
- 1 numero telefonico di sistema
- Trasmissione dei filmati d'allarme (provenienti dai rivelatori a trasmissione di immagini)
- Trasmissione fino a 5 immagini JPEG tramite MMS al numero di sistema
- Chiamata ciclica programmabile (inizio e periodo da 1 minuto a 31 giorni)
- Trasmissione digitale dei comandi Acceso/Spento verso un centro di telesorveglianza (e verso un corrispondente privato in SMS se GSM)
- Numero identificativo da 1 a 8 cifre per una chiamata a corrispondente privato
- Numero identificativo da 4 a 8 cifre per una chiamata di telesorveglianza

Temperatura di funzionamento: da -0 °C a +35 °C

Indice di protezione meccanica: IP31 / IK04

Uso interno

Peso: 45 g (alimentazione esclusa)

Dimensioni del prodotto: 111 x 44 x 25 mm

Funzioni RLD001T

Programmazione:

- La programmazione e la manutenzione sono protette da un codice d'accesso
- Possibilità di scegliere se inviare le chiamate ai corrispondenti (modalità vocale o SMS) e/o a un centro di telesorveglianza (modalità digitale)
- 3 cicli di chiamata diversi, programmabili per tipologia di eventi trasmessi

Per chiamate verso un centro di telesorveglianza

- Trasmissione digitale verso un centro di telesorveglianza, attrezzato per ricevere chiamate usando il protocollo di trasmissione CONTACT ID
- Chiamata ciclica programmabile per un periodo da 1 minuto a 31 giorni
- Possibilità di trasmettere accensioni / spegnimenti del sistema d'allarme

Funzioni di comando a distanza (solo con alimentatore fornito)

- Comando a distanza tramite cellulare o telefono fisso
- Menu vocale di aiuto all'utilizzatore
- Consultazione dello stato del sistema e segnalazione di eventuali anomalie
- Modifica dello stato del sistema (utilizzando i comandi di Acceso/Spento)
- Consultazione e modifica dei numeri di chiamata dei singoli corrispondenti