



TU404



Telecomando Radio KNX - 4 Ingressi

Proprietà tecniche

Design

Numero di canali	4
Modalità di fissaggio	altro

Funzioni

- Funzioni supplementari ETS: +6 scenari, modalità di esercizio on/off, pulsanti, visualizzazione dello stato, gradazione regolazione della luce
- Funzione di ripristino (su impostazioni di fabbrica)
- Funzioni quicklink: commutazione, regolazione della luce, veneziane, 2 scenari, interruzione a tempo, pulsante contatto di chiusura, memoria

Comandi e indicatori

- Con pulsante di configurazione
- Con pulsanti di blocco laterali

Connettività

Protocollo radio	Radio KNX
Modulazione AM / FM	FM
Categoria ricevitore	2

Frequenza

Frequenza di trasmissione	868 MHz
Radiofrequenza di trasmissione	868,3 MHz

Potenza

Potenza di radiotrasmissione	< 10 mW
------------------------------	---------

Portata

Portata massima del telecomando	30m in casa / 100m all'aperto
---------------------------------	-------------------------------

Batterie

Autonomia (in ore)	5 anni
Durata della batteria [anni]	≈ 5
- Con 2 x batterie a bottone da 3 V al litio tipo: CR 2430	

Dimensioni

Profondità del prodotto installato	15,8 mm
Altezza del prodotto installato	83 mm
Dimensioni	83 x 46,5 x 15,8 mm
Larghezza prodotto installato	46,5 mm

Controllo del LED

LED	Con LED di configurazione, Con LED di stato trasmissione e stato batteria rosso/verde/arancione
-----	---

Collegamento

- Integrazione tramite radio KNX/gateway TP a parete nel sistema TP KNX

Equipaggiamento

Numero di canali radio 4

Uso

Caratteristica di differenziazione 1 - commercializzazione con campo di scrittura

Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro IP50

- Con anello di chiusura per l'applicazione

Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio -10...45 °C

- Basso utilizzo di energia