



TYA604B



quickconnect

## MOD TP PLUS 4 OUT 10A - AC1 230V - 4M

### Proprietà tecniche

#### Design

Sistema bus	Si
Modalità di fissaggio	REG

#### Funzioni

Modalità di esercizio	Possibilità di esercizio misto a piacere tra funzioni di azionamento e commutazione
-----------------------	---

- Adatto a commutazione di diversi conduttori esterni
- Con funzione di posizionamento per veneziane e lamelle
- Con funzioni di sicurezza ad es. per vento, pioggia, allarme
- Con funzione parasole
- Per la commutazione di ad es. 4 carichi indipendenti o il comando di 2 azionamenti

#### Comandi e indicatori

Spia luminosa	Si
---------------	----

- Comando manuale attivabile tramite selettore, con disattivazione della funzione KNX
- Comando manuale di ogni canale tramite pulsante (comando a un tasto)
- LED di stato integrato nel pulsante per il comando manuale
- Pulsanti per comando manuale per On/Off (su/giù) e funzione bus On/Off per canale/apparecchio
- Con pulsante di programmazione illuminabile

#### Principali caratteristiche elettriche

Corrente nominale	10 A
-------------------	------

#### Tensione

Tensione d'esercizio via bus	21...32 V DC
Tensione di uscita	230 V~
Tensione di alimentazione del sistema	30V DC tramite bus

#### Corrente

Corrente assorbita bus (trasferimento dati)	4 mA
Corrente assorbita bus (riposo)	3 mA
Corrente massima traversante	10 A
Corrente di interruzione con $\cos \varphi = 0,8$	max. 10 A

#### Potenza

Alimentazione massima con trasf. elettronico	1000 W
Potenza dissipata totale	3 W
Potenza di uscita	1200 W
Trasformatori convenzionali	1200 VA
Trasformatori elettronici	1000 W

#### Dimensioni

Ampiezza apparecchio per montaggio su guida (REG)	4 modules
Altezza	90 mm
Larghezza	70 mm

**Illuminazione**

- con reattore elettronico	15 x 36 W
- non compensata	1000 VA

**Controllo delle lampadine fluorescenti**

Lampade a risparmio energetico	12 x 23 W
Potenza lampade a illuminazione fluo	12x23W
Potenza massima serie comp. doppia lampada fluor.	15 x 36 W

**Controllo del LED**

-	12
Lampade LED da 230 V	12 x 23 W
Potenza LED	144 W
LED	LED di stato integrato nel pulsante per comando manuale

**Controllo delle lampadine a incandescenza**

Potenza massima con lampade a incandescenza	1200 W
Lampade a incandescenza 230 V	1200 W
Lampade alogene 230 V	1200 W
Lampade a incandescenza e alogene 230 V	1200 W

**Collegamento**

Sezione minima con cavo flessibile	0,75 / 2,5mm <sup>2</sup>
Sezione minima con cavo rigido	0,75 / 2,5mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore (flessibile)	0,75...2,5 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore (rigida)	0,75...2,5 mm <sup>2</sup>
Tipo di contatto	4NA
Tipo di connessione	Quick Connect
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Con accoppiatore bus integrato</li> <li>- con terminali QuickConnect</li> <li>- Collegamento bus tramite morsetto di collegamento</li> </ul>	

**Impostazioni**

Modalità di configurazione supportata	system
- Tempo di commutazione in caso di cambio di marcia impostabile	

**Articoli forniti**

Collegamento bus incluso	si
--------------------------	----

**Equipaggiamento**

Espansibilità modulare	no
------------------------	----

**Uso**

_empty_	Con morsetti a molla
---------	----------------------

**Sicurezza**

Grado di protezione dell'involucro	IP20
------------------------------------	------

**Condizioni d'impiego**

---

Temperatura d'esercizio	-5...45 °C
Temperatura di magazzino/trasporto	-20...70 °C

---

**Identificazione**

---

Linea di design principale	KNX
----------------------------	-----

---