

MODULATORE DIGITALE TERRESTRE FULL HD CON INGRESSO HDMI PASSANTE



DIPROGRESS

Display LCD e Tastiera integrati

DP860HD



MODULATORE DIGITALE TERRESTRE HD con LOOP HDMI

Distribuisce il segnale di una sorgente audio video HD (Lettore Blu Ray, Decoder HD, DVR, NVR e Telecamere HD) come canale digitale terrestre MPEG4 HD puro, senza perdita di qualità, con ricezione diretta su Televisori HD su un canale preimpostato (LCN)

Ultimate Technology

1. Ingresso e Uscita HDMI con passaggio di corrente
2. Preconfigurato con Nome Canale, Rete e Numerazione LCN
3. Configurazione avanzata per personalizzazione parametri DVB-T
4. Utilizzabile in cascata con altri modulatori nello stesso impianto
5. Banda VHF e UHF disponibile in uscita, con MER e BER eccellenti
6. Filtro SAW, Uscita 95dBuV (con 30 dB di regolazione)
7. Design super compatto e Slim, installabile in piano o a parete

MODULATORE DIGITALE TERRESTRE FULL HD CON INGRESSO HDMI PASSANTE



DIPROGRESS



Display LCD e Tastiera integrati

DP860HD



Funzioni principali e Caratteristiche

INGRESSO

Ingresso 1 x HDMI
HDMI passante HDMI out passante + tensione DC
Risoluzione 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p

ENCODER DIGITALE TERRESTRE

Video H.264 Baseline Profile Level4.0
Risoluzione 1080p 25 / 30 Max
Video Bit rate 12Mbps MAX REGOLABILE
Audio MPEG-2 / AAC
Audio Bit rate 192 Kbit/S REGOLABILE
Tabella DVB inserita SDT, NIT
Parametri personalizzabili SERVICE NAME , Network Name , Provider Name , TS ID , NETWORK ID , ORIGINAL NET ID , LCN , NIT VERSION , PRIVATE DATA , Paese

USCITA RF

Tipo 1 Mux DVB-T con 1 canale HD MPEG4
Frequenza 177 – 858 MHz (VHF + UHF)
MER > 30 dB
Output level 95 dBuV con regolazione 0-30 dB a step 1 dB

CONNESSIONI

2 X HDMI HDMI IN + HDMI PASS THROUGH
RF Output 1 USCITA RF + in RF Loop
Display LCD panel su front panel
USB Ingresso USB per aggiornamento firmware
Configurazione Tramite tastiera su front panel
Dimensioni 170 x 110 x 30 mm

Codice	Descrizione	Funzioni
DP860HD	MODULATORE DVB-T HD + LOOP HDMI	HDMI Loop + RF Loop



Distribuito da Auriga Srl

Via Quintiliano, 30 • 20138 Milano • tel. +39 02 50 97 780 • fax +39 02 50 97 324 • auriga@auriga.it
www.auriga.it • Capitale Sociale € 120.000,00 i.v. • C.C.I.A. MI N. 1797917 • C.F. e P. IVA 05123260969