

**48FPT000****INDICATORE LED DA REMOTO**

Il segnalatore remoto ripete lo stato dei rivelatori. Compatibile con i sensori e le basi predisposti per questa funzionalità. Tensione di funzionamento: 18Vdc. Corrente assorbita in stato attivo: 30 mA. Sezione dei cavi utilizzabili: 0,4 - 2.5 mm². Temperatura di funzionamento -10°C / +60 C. Umidità relativa di funzionamento: 93 (± 3)% @ 40 °C. Dimensioni:85x85x20 mm. Peso: 42 g.

**48FPT000****INDICATORE LED DA REMOTO****CARATTERISTICHE HARDWARE**

Larghezza (mm)	85
Altezza (mm)	85
Profondità (mm)	20
Peso del prodotto (g)	42
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 60
Sezione cavi per terminali (mm)	0.5 ÷ 2.5

DATI GENERALI

Tipo materiali di rivestimento	ABS
--------------------------------	-----