



5802

MONITOR COLORI CON CORNETTA SERIE GENIUS



Monitor Genius con schermo 3,5' a colori, colore bianco lucido. È dotato di serie di pulsante apriporta di colore blu e due pulsanti di colore grigio. La cornetta è dotata di cordone con connessione plug per collegamento al monitor. Dispone di rotella di regolazione della luminosità e di selettore per la regolazione del volume di chiamata regolabile su tre diverse posizioni (alto, medio, basso). Può essere trasformato nella versione da tavolo con l'art. 5712. Dimensioni: 204x225x63 mm.



5802

MONITOR COLORI CON CORNETTA SERIE GENIUS

DATI GENERALI

Altezza (mm)	225
Larghezza (mm)	204
Profondità (mm)	63
Montaggio a parete	Sì
Montaggio su base da tavolo	Sì

SISTEMI COMPATIBILI

Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 4888C	Sì
Comelbus	Sì
Comtel	Sì
Tradizionale	Sì

DISPLAY

Dimensione display (")	3,5
Tipo display	LCD

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Assorbimento massimo (W)	200
--------------------------	-----

CARATTERISTICHE HARDWARE

Numero pulsanti addizionali (n°)	1
Pulsanti totali (n°)	3

REGOLAZIONI

Volume microfono	Sì
Volume suoneria	Sì
Luminosità dello schermo	Sì

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

Temperatura di funzionamento (°C)	-5 ÷ 40
-----------------------------------	---------



5802

MONITOR COLORI CON CORNETTA SERIE GENIUS

CARATTERISTICHE GENERALI

Apriporta	Sì
Chiamata al centralino	Sì



5802

MONITOR COLORI CON CORNETTA SERIE GENIUS

ACCESSORI



5814C STAFFA BASIC PER MONITOR GENIUS. S2

Staffa per sistema digitale Simplebus 2 necessaria per completare il monitor Genius. I pulsanti sul monitor assumono la funzione di pulsante apriporta, pulsante chiamata centralino o comando per attuatore generico (relè art. 1256) e pulsante accensione interna o richiesta video. Completa di DIP SWITCH a 8 posizioni per la programmazione del codice utente. Corredata del morsetto di derivazione art. 1214/2C.



5714C STAFFA SISTEMA SIMPLEBUSTOP PER MONITOR BRAVO E GENIUS

Staffa per sistema digitale Simplebus 2 necessaria per completare il monitor Bravo versione cornetta. La staffa è completa del segreto di conversazione. I pulsanti di serie sul monitor assumono la funzione di pulsante apriporta, pulsante chiamata centralino (settabile in alternativa come comando attuatore art. 1256) o libero (C/N.O) e pulsante accensione interna o richiesta video. Gestisce di serie la chiamata fuori porta e la ripetizione di chiamata. Completa di DIP SWITCH a 8 posizioni per la programmazione del codice utente. L'aggiunta della scheda pulsanti art. 5733 consente di disporre di 4 pulsanti supplementari. Consente l'invio della segnalazione di allarme verso il centralino di portineria, la chiamata distinta a centralino principale, centralino secondario e citofono guardiano. Consente l'intercomunicante diretto tra utenti senza l'ausilio di interfaccia o di centralino di portineria e l'utilizzo di più attuatori relè, la programmazione dei pulsanti non necessita di programmatori dedicati. Corredata del morsetto di derivazione art. 1214/2C.



5712 BASE DA TAVOLO CON BORCHIA PER MONITOR BRAVO

Consente la trasformazione da tavolo di tutti i monitor Bravo sia versione B/N che in versione a colori. Completa di 2 m. di cavo e di borchia per il collegamento. Dimensioni: 173x186.5x174 mm.