



5802

MONITOR COLORI CON CORNETTA SERIE GENIUS



Monitor Genius con schermo 3,5' a colori, colore bianco lucido. È dotato di serie di pulsante apriporta di colore blu e due pulsanti di colore grigio. La cornetta è dotata di cordone con connessione plug per collegamento al monitor. Dispone di rotella di regolazione della luminosità e di selettore per la regolazione del volume di chiamata regolabile su tre diverse posizioni (alto, medio, basso). Può essere trasformato nella versione da tavolo con l'art. 5712. Dimensioni: 204x225x63 mm.



5802

MONITOR COLORI CON CORNETTA SERIE GENIUS

DATI GENERALI

Altezza (mm)	225
Larghezza (mm)	204
Profondità (mm)	63
Montaggio a parete	Sì
Montaggio su base da tavolo	Sì

SISTEMI COMPATIBILI

Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 4888C	Sì
Comelbus	Sì
Comtel	Sì
Tradizionale	Sì

DISPLAY

Dimensione display (")	3,5
Tipo display	LCD

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Assorbimento massimo (W)	200
--------------------------	-----

CARATTERISTICHE HARDWARE

Numero pulsanti addizionali (n°)	1
Pulsanti totali (n°)	3

REGOLAZIONI

Volume microfono	Sì
Volume suoneria	Sì
Luminosità dello schermo	Sì

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

Temperatura di funzionamento (°C)	-5 ÷ 40
-----------------------------------	---------



5802

MONITOR COLORI CON CORNETTA SERIE GENIUS

CARATTERISTICHE GENERALI

Apriporta	Sì
Chiamata al centralino	Sì

**5802****MONITOR COLORI CON CORNETTA SERIE GENIUS****ACCESSORI****5814C STAFFA BASIC PER MONITOR GENIUS. S2**

Staffa per sistema digitale Simplebus 2 necessaria per completare il monitor Genius. I pulsanti sul monitor assumono la funzione di pulsante apriporta, pulsante chiamata centralino o comando per attuatore generico (relè art. 1256) e pulsante accensione interna o richiesta video. Completa di DIP SWITCH a 8 posizioni per la programmazione del codice utente. Corredata del morsetto di derivazione art. 1214/2C.

**5714C STAFFA SISTEMA SIMPLEBUSTOP PER MONITOR BRAVO E GENIUS**

Staffa per sistema digitale Simplebus 2 necessaria per completare il monitor Bravo versione cornetta. La staffa è completa del segreto di conversazione. I pulsanti di serie sul monitor assumono la funzione di pulsante apriporta, pulsante chiamata centralino (settabile in alternativa come comando attuatore art. 1256) o libero (C/N.O) e pulsante accensione interna o richiesta video. Gestisce di serie la chiamata fuori porta e la ripetizione di chiamata. Completa di DIP SWITCH a 8 posizioni per la programmazione del codice utente. L'aggiunta della scheda pulsanti art. 5733 consente di disporre di 4 pulsanti supplementari. Consente l'invio della segnalazione di allarme verso il centralino di portineria, la chiamata distinta a centralino principale, centralino secondario e citofono guardiano. Consente l'intercomunicante diretto tra utenti senza l'ausilio di interfaccia o di centralino di portineria e l'utilizzo di più attuatori relè, la programmazione dei pulsanti non necessita di programmatori dedicati. Corredata del morsetto di derivazione art. 1214/2C.

**5712 BASE DA TAVOLO CON BORCHIA PER MONITOR BRAVO**

Consente la trasformazione da tavolo di tutti i monitor Bravo sia versione B/N che in versione a colori. Completa di 2 m. di cavo e di borchia per il collegamento. Dimensioni: 173x186.5x174 mm.