



RFEXTSIR

SIRENA RADIO DA ESTERNO, SERIE C



Sirena da esterno full-radio bidirezionale. oltre alle funzionalità classiche è in grado di inviare gli stati di supervisione, batteria bassa ed allarme tamper, grado di protezione IP43, alimentata con batteria al litio fornita (art. 30007620) da 3.6 V / 13 Ah (inclusa) e/o 12 VDC. Colore bianco. Dimensioni (L x H x P) 205 x 310 x 75 mm, peso 1.2 kg.



RFEXTSIR

SIRENA RADIO DA ESTERNO, SERIE C

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tecnologia wireless	Protocollo bidirezionale
Frequenza tono allarme (Hz)	500 ÷ 2700
Durata max tono allarme (minuti)	15
Frequenza della trasmissione radio	868
Portata TX (metri in campo aperto) (m)	500
Supervisione	Sì
Tamper	Antimanomissione/Antistrappo
Altre segnalazioni LED	Inserimento/disinserimento, batteria bassa (escludibili)
Espansioni o Centrali compatibili	VEDORF (VEDO)
Tipo di centrale	VEDO/VEDO FULL RADIO / EASY SAFE FULL RADIO
Scheda radio per centrali Vedo	30003201C/VEDORF
Tipologia	Serie C

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipo materiali di rivestimento	Policarbonato 3mm Protezione Uv
Altezza (mm)	205
Larghezza (mm)	310
Profondità (mm)	75
Peso del prodotto senza batteria (g)	90
Temperatura di funzionamento (°C)	-30 ÷ 70
PCB tropicalizzato	Sì

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	9÷15 / 3.6 VDC
Assorbimento massimo di corrente (mA)	1200
Corrente assorbita a riposo (mA)	0,11

BATTERIE

Tipo batteria	3,6V LITIO 13Ah
---------------	-----------------



RFEXTSIR

SIRENA RADIO DA ESTERNO, SERIE C

BATTERIE

Codice Comelit batteria	30007620
Durata batteria (années)	4