



**Tasto con LED, 230AC/DC, 2 NC, 16A, arancione, 1 unità passo**

**Tipo** Z-PUL230/00  
**Catalog No.** 276299

Abbildung ähnlich

**Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439**

Dati tecnici per verifiche di progetto			
Corrente nominale d'impiego per i dati relativi alla dissipazione	$I_n$	A	16
Dissipazione per polo, in funzione della corrente	$P_{vid}$	W	2
Dissipazione dell'apparecchio, in funzione della corrente	$P_{vid}$	W	4

**Dati tecnici secondo ETIM 7.0**

apparecchi per montaggio su guida DIN/armadio (EG000062) / tasto per installazione su sbarra DIN (EC001546)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Apparecchio Modulare Ad Integrazione In Serie Per Circ. Distrib. Corr. / Tasti (apparecchio ad integrazione in serie) (ecl@ss10.0.1-27-14-23-02 [AFZ814014])			
numero di contatti di riposo			2
numero di contatti di chiusura			0
numero di contatti invertitori			0
corrente di commutazione		A	16
tensione di commutazione		V	250
tipo di tensione di alimentazione			AC
con lampada di segnalazione			si
colore della calotta			non pertinente
Tipo lampada			LED
base della lampada			altri
max. potenza della lampada		W	2
tensione della lampada		V	110 - 240
colore del pulsante			rosso
larghezza in unità di suddivisione			1
profondità di incasso		mm	60
grado di protezione (IP)			IP40