



RLA004T colore bianco

RLA005T colore marrone

Rivelatore di apertura multicontatto

Il rivelatore di apertura viene utilizzato per proteggere le porte e le finestre, rileva ogni apertura e comunica le informazioni alla centrale.

È dotato di un contatto magnetico incorporato e di un ingresso programmabile a morsetti per sensori e contatti esterni.

Autoprotezione all'apertura e al distacco.



Caratteristiche tecniche RLA004T. RLA005T

Trasmissione TwinBand® 434/868 MHz

Autonomia: 3 anni per un utilizzo normale del prodotto

Alimentazione: 2 pile alcaline da 1,5 V tipo LR03 / AAA fornite

Uso interno

Autoprotezione:

- all'apertura
- al distacco
- al taglio del cavo (se si utilizza un contatto esterno autoprotetto)

Temperatura di funzionamento: da - 10 °C a + 55 °C

Gradi di protezione: IP31 - IK04

Peso: 70 g (con pile)

Dimensioni: 138 x 26 x 30 mm

Funzioni RLA004T. RLA005T

Supervisione da parte della centrale (collegamento radio, autoprotezione e livello pile)

Affidabile e semplice da utilizzare

Installazione semplice e veloce per una protezione ottimale

Disegnato per meglio adattarsi al design degli interni