

Telecomando 4 pulsanti con ritorno delle informazioni



Il telecomando 4 pulsanti utilizzato per controllare facilmente l'impianto di allarme logisty.alma.

Ergonomico e di piccole dimensioni, permette di comandare con un piccolo gesto la sicurezza della casa.

I pulsanti possono essere configurati e adattati in base alle diverse esigenze del cliente.

In dotazione: 1 pila 3 V di tipo CR2430.

RLF002T

5anni
Garanzia **Twin**
Band®

Caratteristiche tecniche

- Trasmissione TwinBand® 434/868 MHz
- Autonomia: 3 anni
- Alimentazione: 1 pila al litio manganese 3 V di tipo CR2430 - soglia di tensione bassa: 2,15 V - Tipo C
- Utilizzo: portatile (con cordoncino in dotazione)
- 4 pulsanti personalizzabili: 4 funzioni
- Temperatura di funzionamento: da -10°C a +50°C
- Gradi di protezione: IP 32
- Dimensioni: 75 x 40 x 12 mm
- Peso: 30 g (pila compresa)

Funzioni

- Il telecomando permette di comandare la protezione intrusione del sistema di allarme e di garantire la protezione delle persone
- I pulsanti sono personalizzabili per adattare i comandi alle abitudini dell'utente. Sono inoltre protetti da una copertura a slitta
- È dotato di una spia tricolore sul lato anteriore che permette di visualizzare:
 - la trasmissione radio quando viene premuto un pulsante
 - il ritorno d'informazione dalla centrale d'allarme
 - lo stato della pila
- È dotato di una funzione di blocco che permette di impedirne l'utilizzo se non inserendo un "codice" corrispondente a una sequenza di 4 pulsanti