



## Presa TV-RD-SAT passante nero Serie civili: Presa TV-RD-SAT passante nero

**30300.10G**

### Presa TV-RD-SAT passante nero

Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, passante, con connettore maschio, attenuazione di derivazione 10 dB, nero

### Stato prodotto

3 - Prod. gestito

### Q.tà minima ordine


20 NR

### Video

- [La serie Linea](#)




### Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

## Dati tecnici

- **Gruppo:** Antenne e tecnica satellitari
- **Classe:** Presa antenna
- **Tipologia:** Cassetta passante
- **Esecuzione della presa:** TV/RD/SAT
- **Tipo di montaggio:** Incassato
- **Numero moduli da frutto:** 1
- **Copertura:** Senza
- **Attenuazione collegamento a 860 MHz:** 10,60 dB
- **Attenuazione collegamento a 2150 MHz:** 9,90 dB
- **Numero di uscite:** 1
- **Adatto per modem via cavo:** No
- **Attenuazione di passaggio a 860 MHz:** 2,20 dB
- **Attenuazione di passaggio a 2150 MHz:** 3,40 dB
- **Banda di frequenza TV:** 5 - 2.400 MHz
- **Adatto per alimentazione remota:** Sì
- **Banda di radiofrequenza:** 5 - 2.400 MHz
- **Banda di frequenza SAT:** 5 - 2.400 MHz
- **Classe di efficienza della schermatura:** Classe A
- **Tipo di fissaggio:** Fissaggio a scatto
- **Colore:** Nero
- **Codice RAL (simile):** 7021
- **Protezione della superficie:** Non trattato
- **Tipo superficie:** Opaco
- **Materiale:** Plastica
- **Qualità del materiale:** Materiale termoplastico
- **Senza alogeni:** Sì
- **Trattamento antibatterico:** No
- **Grado di protezione (IP):** IP20
- **Larghezza dell'apparecchio:** 2.230,00 mm
- **Altezza dell'apparecchio:** 5.280,00 mm
- **Profondità dell'apparecchio:** 3.190,00 mm

## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 10. Marchio EAC - EACU
- 37. Marcatura - Marocco
- 43. Marchio UKCA - Regno Unito
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

## Imballi



**Codice** 8007352680111  
**Qtà** 1 NR  
**Dim.** 3,6x2,7x5,6 [cm]  
**Peso** 51,2 [g]



**Codice** 8007352680128  
**Qtà** 20 NR  
**Dim.** 19,4x12,6x6,5 [cm]  
**Peso** 1.091 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).