



Scatola derivazione IP56 100x100x50mm Infrastruttura di impianto: Scatola derivazione IP56 100x100x50mm

V55204

Scatola derivazione IP56 100x100x50mm

Scatola di derivazione da parete IP56, con pareti lisce, coperchio cieco fissato da viti in acciaio inox, grigio RAL 7035. Dimensioni 100x100x50 mm



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

36 NR

Dati tecnici

- **Gruppo:** Materiale di connessione (elettrotecnico)
- **Classe:** Scatole derivazione parete /serie protetta e stagna
- **Sezione max. del conduttore:** 0
- **Attrezzatura:** Senza
- **Forma:** Quadrato
- **Tipo di montaggio:** Montaggio a parete/soffitto
- **Installazione nel terreno:** No
- **Montaggio sott'acqua:** No
- **Per diametro del tubo:** 20/25 mm
- **Inserimento dal retro:** No
- **Lunghezza:** 100,00 mm
- **Larghezza:** 128,00 mm
- **Profondità:** 56,00 mm
- **Diametro:** 0 mm
- **Allineabile:** No
- **Numero di ingressi:** 0
- **Tipo di passaggio nella scatola:** Senza
- **Materiale:** Plastica
- **Senza alogeni:** No
- **Protezione della superficie:** Non trattato
- **Colore:** Grigio
- **Grado di protezione (IP):** IP56
- **Esecuzione coperchio:** Coperchio a diaframma cieco
- **Coperchio trasparente:** No
- **Fissaggio del coperchio:** Avvitato
- **Colabile:** No
- **Massa colabile in dotazione:** No
- **Piombabile:** No
- **Tensione di isolamento nominale Ui:** 450 V
- **Integrità del circuito:** Senza
- **Con schermatura:** No
- **Resistente alle intemperie:** Sì
- **Temperatura di impiego:** 0 - 60 °C
- **Esecuzione antideflagrante testata:** No
- **Per zona Ex gas:** Senza
- **Per zona Ex polvere:** Senza

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 43. Marchio UKCA - Regno Unito
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))

Imballi



8 007352079373



8 007352115743

Codice 8007352079373
Qtà 1 NR
Dim. 10,9x10,9x5,7 [cm]
Peso 118 [g]

Codice 8007352115743
Qtà 36 NR
Dim. 38,5x29x30 [cm]
Peso 4.270 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).